

XS1

エックススタンド1

組立て方法



1. 4台のXスタンドが収納されているスタンド専用ボックス(※)を開ける



2. 収納されているXスタンドを1台取り出す



3. Xスタンドを立てる



4. 四方脚のノブをゆるめる



5. 四方脚の脚を広げる



6. バランスよく1脚づつ床に固定する



7. 四方脚にぐらつきがないか確認



8. ノブを手でしめる



9. 下部受のノブをゆるめ水平にセットする



10. スタンドを伸ばしていく



11. ジョイント部分のノブをゆるめ、さらに伸ばしていく



12. 上部受を回転させ水平に固定する



13. 設置するパネルのサイズにXスタンドを伸ばしていく



14. Xスタンド完成



15. パネルボード(※)の高さに、Xスタンドを合わせる



16. パネルボード(※)を下部受、上部受に固定させ完成

(※) はオプション商品です

XS1

エクスタンド1

取外し方法

- Xスタンドの重量は、3kgと軽量です。
- パネル幅(W)60cm～100cmまで対応
- パネル高(H)90cm～210cmまで対応
- パネル厚(D)5mm～15mmに対応
- 安全荷重は10kgまで対応できます。
- 折りたたみ式ですので収納補完はスペースを取りません。



1. 上部ノブをゆるめる



2. 上部受からパネルボード(※)をひきはなす



3. パネルボード(※)をはずす



4. ノブをゆるめてXスタンドを手で持ちながらゆっくり下げる



5. 力を入れることなくスムーズにスライドします



6. 上部を下げたら上部受を垂直にする



7. 下部のノブをゆるめ下部受も垂直にする



8. 四方脚を1本ずつ折りたたむ



9. 四方脚すべてを折りたたむ



10. コンパクトに折りたたみ完了
収納時の長さは約1.3mです



11. スタンド専用ボックス(※)に収納します

(※) はオプション商品です